

Installationsanweisungen für das Speichererweiterungs-Kit

In den folgenden Installationsanweisungen wird die Installation des Speichererweiterungs-Kits für *Kodak Trüper 3210/3610* Scanner beschrieben.

Verwenden Sie nur die von Kodak gelieferten SO-DIMM-Speichermodule. Andernfalls wird möglicherweise Ihr Scanner beschädigt und es erlischt die Garantie oder Servicevereinbarung.

Der Scanner ist mit 64 MB Speicher ausgestattet. Für manche Scanvorgänge ist abhängig von Variablen wie der Größe der zu scannenden Dokumente und der gewünschten Bildauflösung möglicherweise zusätzlicher Speicherplatz erforderlich. Dies kann beispielsweise beim zweiseitigen Scannen großer Dokumentengrößen wie A3 oder beim Farbscannen mit einer Auflösung von 600 dpi der Fall sein.

HINWEIS: Die Installation des Erweiterungs-Kits sollte nur von Personen vorgenommen werden, die Erfahrung mit der Installation von Speichermodulen (z. B. bei PCs) haben. Wenn Sie das Speichermodul nicht selbst installieren möchten, wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter oder Systemadministrator.

VORSICHT: Dieses Kit enthält Teile und Zubehör, die durch elektrostatische Entladung beschädigt werden können.

Erforderliches Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher.

Installieren der SO-DIMM-Module

1. Schalten Sie den Scanner aus.
2. Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose und lösen Sie das Computer-Schnittstellenkabel.
3. Lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die beiden Schrauben von der Schnittstellenkarte und legen Sie sie zur Seite.



Schraube

Griffe

Schraube

4. Ziehen Sie die Schnittstellenkarte an den Griffen heraus.

VORSICHT: Stecken Sie keinesfalls Ihre Hand in das Gerät.

5. Setzen Sie eines der SO-DIMM-Module schräg in einen der Modulsteckplätze auf der Schnittstellenkarte.



6. Drücken Sie gegen das Modul, bis es hörbar einrastet und die weißen Klammern des Steckplatzes das SO-DIMM-Modul umschließen. Achten Sie darauf, dass sich die Kerbe am SO-DIMM-Modul beim Einsetzen auf der linken Seite befindet. Falls sich die Kerbe nicht an dieser Stelle befindet, lässt sich das SO-DIMM-Modul nicht ordnungsgemäß einsetzen.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um das andere SO-DIMM-Modul einzusetzen.

HINWEIS: Wenn Sie das SO-DIMM-Modul entfernen müssen, ziehen Sie an den weißen Klammern an beiden Seiten des Modulsteckplatzes, um das SO-DIMM-Modul zu lösen, und ziehen Sie dann das Modul vorsichtig heraus.

8. Schieben Sie die Schnittstellenkarte entlang der Schienen im Inneren des Scanners zurück in das Gerät.
9. Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstellenkarte vollständig eingesetzt und eingerastet ist, und sichern Sie sie anschließend mit den beiden Halteschrauben.

10. Schließen Sie das Netzkabel und das Computer-Schnittstellenkabel wieder an und schalten Sie den Scanner ein.
11. Öffnen Sie das Benutzer-Dienstprogramm und vergewissern Sie sich, dass der Scanner die Speichererweiterung erkennt.

